подвес ВЛ 10 кВ с ВЛИ 0,4 кВ
проводами по вертикали не менее 1 м
арматуры П23
10-1.13
туры УП23
проектируемая КМТП №1
КМТП-1-В-160-10/0,4-УХЛ1
на стойке СВ105-3,5
А23.1/1
Контур заземления проектируемой
КМТП №1 10/0,4 кВ
добавить траверсу
анкерную плоскую
П23.1/2
С
25м
22м
21м
10м
8м
1,4м
0,9м
1,6м
0,8м
10м
13°
с доп. уст. КР-1, УОК (для
II этапа строительства)
А10-1.14
АтБ10-25.15 с оттяжкой
с доп. уст. арматуры А23
АтБ10-25.16
с доп. уст. арматуры А23
проект. ответвление от ВЛИ-0,4 кВ
к жилому дому №196 СИП-4 2х16
ПоБ10-4.17
с доп. уст. арматуры П23
3 абонента по 20м
33м
Демонтаж сущ. дерев. оп.
ВЛ-0,4 кВ
Демонтируемый участок
сущ. ВЛ-0,4 кВ АС70/11 от КТПН №2
проект. ответвление от ВЛИ-0,4 кВ
к жилому дому №201 СИП-4 2х16
проект. ответвление от ВЛИ-0,4 кВ
к жилому дому №200 СИП-4 2х16
абонент 20м
ПоБ10-4.18
с доп. уст. арматуры П23
Демонтаж сущ. дерев. оп. ВЛ-0,4 кВ
Демонтаж сущ. дерев. оп.
ВЛ-0,4 кВ
Проект. ВЛИ-0,4 кВ фидер 2 СИП-2 3х70+1х95
от проект. КМТП №1
проект. ответвление от ВЛИ-0,4 кВ
к жилому дому №193 СИП-4 2х16
АтБ10-25.19
с доп. уст. арматуры А23
Демонтируемый участок
сущ. ВЛ-0,4 кВ АС70/11 от сущ КТПН №2
АтБ10-25.20
с доп. уст. арматуры А23
проект. ответвление от ВЛИ-0,4 кВ
к жилому дому №192 СИП-4 2х16
сущ. ВЛ-0,4 кВ
АС70
к ул.№10,11,12
проект. ответвление от ВЛИ-0,4 кВ
к жилому дому №198 СИП-4 2х16
2 абонента по 20м (провода должно роднго хватить)
10
СИП 4х50(35)
25м
Демонтаж сущ. дерев. оп. ВЛ-0,4 кВ
добавить подкос и
промежуточный оголовок
УПоБ10-25.21
с доп. уст. арматуры АО23
соединить проект. СИП-2 с сущ. АС70
с помощью зажимов MJPT 70 на следующей опоре
проект. ответвление от ВЛИ-0,4 кВ
к жилому дому №161 СИП-4 2х16
проект. ответвление от ВЛИ-0,4 кВ
к жилому дому №162 СИП-4 2х16
Демонтаж сущ. дерев. оп.
ВЛ-0,4 кВ
Демонтаж сущ. дерев. оп. ВЛ-0,4 кВ
ПоБ10-4.22
с доп. уст. арматуры П23
голый 2х16
9
сущ. ВЛ-0,4 кВ
АС50
к ул.№9
33м
19м
10м
проект. ответвление от ВЛИ-0,4 кВ
к жилому дому №144 СИП-4 2х16
проект. ответвление от ВЛИ-0,4 кВ
к жилому дому №146 СИП-4 2х16
2 абонента один до 35м, до другого хватит
УПоБ10-25.23
с доп. уст. арматуры АО23
соединить проект. СИП-2 с сущ. АС50
с помощью зажимов MJPT 70.50 на
следующей опоре
установить
дополнительно подкос
проект. ответвление от ВЛИ-0,4 кВ
к жилому дому №137 СИП-4 2х16
проект. ответвление от ВЛИ-0,4 кВ
к жилому дому №145 СИП-4 2х16
ПоБ10-4.24
с доп. уст. арматуры П23
Демонтаж сущ. дерев. оп.
ВЛ-0,4 кВ
Демонтаж сущ. дерев. оп.
ВЛ-0,4 кВ
голый 2х16
8
сущ. ВЛ-0,4 кВ
АС50
к ул.№8
39м
32м
проект. ответвление от ВЛИ-0,4 кВ
к жилому дому №124 СИП-4 2х16
УПоБ10-25.25
с доп. уст. арматуры АО23
соединить проект. СИП-2 с сущ. АС50
с помощью зажимов MJPT 70.50 на
следующей опоре
2 абонента по 25м
проект. ответвление от ВЛИ-0,4 кВ
к жилому дому №123 СИП-4 2х16
Демонтаж сущ. дерев. оп.
ВЛ-0,4 кВ
проект. ответвление от ВЛИ-0,4 кВ
к жилому дому №122 СИП-4 2х16
АтБ10-25.26
с доп. уст. арматуры А23
Демонтаж сущ. дерев. оп. ВЛ-0,4 кВ
СИП 4х50(35) отпаяется из
старого провода оттяжка
пасынок оставить
7
сущ. ВЛ-0,4 кВ
АС35
к ул.№7
УПоБ10-25.27
с доп. уст. арматуры УА23,
установить дополнительный подкос к несущей
стойке в сторону сущ. ВЛ-0,4 кВ
соединить проект. СИП-2 с сущ. АС35
с помощью зажимов MJPT 70.35 на следующей
опоре
Демонтируемый участок
сущ. ВЛ-0,4 кВ от сущ. КТПН №2
А 2х
П 1х
голый 2х16
6
50,4
А 2х
П 1х
43,2
ПУ 2х
голый 2х16
5
24,7
А 2х
26,9
ПУ 2х
П 1х
46,4
4
А 2х
П 1х
57,6
ПУ 2х
26,5
3
ПУ 2х
67
П 1х
2
ПУ 2х
25,7
25,6
А 2х
14,9
водоем